

# Обозначения коннекторов

## Расшифровка обозначения разъема

### N-(A)(P)111F-NGD



## Расшифровка обозначения адаптера

### NB-(A)312(Q1)-NGD



## Серия разъема

B:	BNC серия
F:	F серия
M:	Mini UHF серия
N:	N серия
N1:	Nipple серия (FME)
P:	Phone серия
R:	RCA серия
S:	SMA серия
S1:	SMB серия
S2:	SMC серия
S3:	SMP серия
T:	TNC серия
U:	UHF серия
11:	MCX серия
12:	1.6/5.6 серия
13:	MMCX серия
14:	SMZ серия (SMB 75 Ом)
15:	1.0/2.3 серия
17:	MC-CARD серия
19:	SSMA серия
20:	SSMB серия
25:	7/16 серия

## Тип разъема

1:	Вилка (папа)
2:	Розетка (мама)
3:	Переходник (прямой)
4:	Переходник (угловой)
5:	Тройник (T-type)
6:	Терминатор
7:	Грозозащитник

## Конструкция разъема

0:	Цанговый
1:	Прямой
2:	Угловой
3:	Приборный под гайку
4:	Приборный фланец
5:	Приборный под гайку (угловой)
6:	Приборный фланец (угловой)

## Монтаж оплетки

1:	Обжимной
2:	Прижимной
3:	Накручивающийся
4:	Замковый
5:	Пайка

## Покрытие

B:	Черный хром
C:	Хром
G:	Золото
N:	Никель
S:	Серебро
T:	Олово
W:	Белая бронза
Y:	Желтый хром

## Материал диэлектрика

B:	Бакелит
D:	Дельрин
T:	Тефлон

## Кабельная группа

B:	RG-8, RG-213, PK 50-7-11, PK 50-7-35, PK 50-7-311, RG-165, RG-393
C: (2.8 mm pin)	DX-1000, DX-10A, B9913
F:	RG-58, RG-141, RG-303, B7806A, B8240, B8259, LMR-195, PK 50-2-215, PK 50-3-14, PK 50-3-15
G:	RG-59, RG-59A/B, RG-62, RG-62A/B/C, RG-210
L:	RG-174, RG-188, RG-316, B7805A, B8216, B84316, LMR-100A, PK 50-1.5-12
M:	RG-178, RG-178A/B, RG-196, RG-196A
N:	RG-179, RG-187A
P:	RG-55A, RG-223
X:	RG-8/X, B9258, B7808A, LMR-240
5D:	PK 50-4.8-35, LMR-300
8D:	8D-FB
10D:	10D-FB