

Обозначение разъемов PerfectMatch™

Расшифровка обозначения разъема

N(A) - M112A-1



Серия разъема

| | |
|-----|-----------------------|
| B: | BNC серия |
| F: | F серия |
| M: | Mini UHF серия |
| N: | N серия |
| N1: | Nipple серия (FME) |
| P: | Phone серия |
| R: | RCA серия |
| S: | SMA серия |
| S1: | SMB серия |
| S2: | SMC серия |
| S3: | SMP серия |
| T: | TNC серия |
| U: | UHF серия |
| 11: | MCX серия |
| 12: | 1.6/5.6 серия |
| 13: | MMCX серия |
| 14: | SMZ серия (SMB 75 Ом) |
| 15: | 1.0/2.3 серия |
| 17: | MC-CARD серия |
| 19: | SSMA серия |
| 20: | SSMB серия |
| 25: | 7/16 серия |

Тип разъема

| | |
|----|----------------|
| M: | Вилка (папа) |
| F: | Розетка (мама) |

Центральный контакт

| | |
|----|----------|
| 0: | Цанговый |
| 1: | Пайка |
| 2: | Обжим |

Конструкция разъема

| | |
|----|------------------------------|
| 1: | Прямой |
| 2: | Угловой |
| 3: | Приборный под гайку |
| 4: | Приборный с фланцем |
| 5: | Приборный под гайку, угловой |
| 6: | Приборный с фланцем, угловой |
| 7: | Под печатный монтаж |
| 8: | Под печатный монтаж, угловой |

Монтаж оплетки

| | |
|----|--------------------|
| 1: | Обжимной |
| 2: | Прижимной |
| 3: | Накручивающийся |
| 4: | Замковый |
| 5: | Пайка |
| 6: | Обжимной с пайкой |
| 7: | Прижимной с пайкой |

Модификация

Порядковый номер модификации разъема (См. каталог).

Кабельная группа

| | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A: | DX-10A, DX-1000, H-1000, B9913 |
| B: | RG-8, RG-213, PK 50-7-11, PK 50-7-35, PK 50-7-311, RG-165, RG-393 |
| C: | 5D, PK 50-4.8-35, LMR-300 |
| D: | 8D-FB |
| E: | 10D-FB |
| F: | RG-58, RG-141, RG-303, B7806A, B8240, B8259, LMR-195, PK 50-2-215, PK 50-3-14, PK 50-3-15 |
| G: | RG-55, RG-142, RG-223, RG-400, B84142, PK 50-3-210, PK 50-3-211 |
| H: | RG-178, RG-196 |
| K: | RG-179, RG-187 |
| L: | RG-174, RG-188, RG-316, B7805A, B8216, B84316, LMR-100A, PK 50-1.5-12 |
| M: | RLL-27-1420S |
| N: | RLL-26-2100S |
| T: | RLL-18-3110S |
| P: | SF-047, B1674A, B, HS Sucoform 47CU, UT47 |
| Q: | SF-086, RG-405, HS Multiflex 086, HS Sucoform 086, Harbour SS405, UT85 |
| R: | SF-141, RG-402, B1673J, A, B, HS Multiflex 141, HS Sucoform 141, Harbour SS402, UT141 |
| S: | SF-250, RG-401 |
| U: | PK 50-9-35, RFS SCF 12-50J, NK RFF 1/2"-50, Andrew FSJ4-50B, Eupen EC 4-50-HF |
| V: | PK 50-12-33, RFS LCF 12-50J, NK RFA 1/2"-50, Andrew LDF4-50A, Eupen EC 4-50 |
| W: | PK 50-22-37, RFS LCF 78-50JA, NK RFA 7/8"-50, Andrew LDF5-50A, Eupen EC 5-50 |
| X: | RG-8/X, B9258, B7808A, LMR-240 |