

# Обозначение разъемов PerfectMatch™

## Расшифровка обозначения разъема

### N(A) - M112A-1



### Серия разъема

B:	BNC серия
F:	F серия
M:	Mini UHF серия
N:	N серия
N1:	Nipple серия (FME)
P:	Phone серия
R:	RCA серия
S:	SMA серия
S1:	SMB серия
S2:	SMC серия
S3:	SMP серия
T:	TNC серия
U:	UHF серия
11:	MCX серия
12:	1.6/5.6 серия
13:	MMCX серия
14:	SMZ серия (SMB 75 Ом)
15:	1.0/2.3 серия
17:	MC-CARD серия
19:	SSMA серия
20:	SSMB серия
25:	7/16 серия
2.92:	2.92 mm серия
3.5:	3.5 mm серия

### Тип разъема

M:	Вилка (папа)
F:	Розетка (мама)

### Центральный контакт

0:	Цанговый
1:	Пайка
2:	Обжим

### Конструкция разъема

1:	Прямой
2:	Угловой
3:	Приборный под гайку
4:	Приборный с фланцем
5:	Приборный под гайку, угловой
6:	Приборный с фланцем, угловой
7:	Под печатный монтаж
8:	Под печатный монтаж, угловой

### Монтаж оплетки

1:	Обжимной
2:	Прижимной
3:	Накручивающийся
4:	Замковый
5:	Пайка
6:	Обжимной с пайкой
7:	Прижимной с пайкой

### Модификация

Порядковый номер модификации разъема (См. каталог).

### Кабельная группа

A:	DX-10A, DX-1000, H-1000, B9913
B:	RG-8, RG-213, PK 50-7-11, PK 50-7-35, PK 50-7-311, RG-165, RG-393
C:	5D, PK 50-4.8-35, LMR-300
D:	8D-FB
E:	10D-FB
F:	RG-58, RG-141, RG-303, B7806A, B8240, B8259, LMR-195, PK 50-2-215, PK 50-3-14, PK 50-3-15
G:	RG-55, RG-142, RG-223, RG-400, B84142, PK 50-3-210, PK 50-3-211
H:	RG-178, RG-196
K:	RG-179, RG-187
L:	RG-174, RG-188, RG-316, B7805A, B8216, B84316, LMR-100A, PK 50-1.5-12
M:	RLL-27-1420S
N:	RLL-26-2100S
T:	RLL-18-3110S
P:	RLL-40-1650S
Y:	RLL-50-1250S
Z:	RLL-65-1000S
Q:	SF-086, RG-405, HS Multiflex 086, HS Sucoform 086, Harbour SS405, UT85
R:	SF-141, RG-402, B1673J, A, B, HS Multiflex 141, HS Sucoform 141, Harbour SS402, UT141
S:	SF-250, RG-401
U:	PK 50-9-35, RFS SCF 12-50J, NK RFF 1/2"-50, Andrew FSJ4-50B, Eupen EC 4-50-HF
V:	PK 50-12-33, RFS LCF 12-50J, NK RFA 1/2"-50, Andrew LDF4-50A, Eupen EC 4-50
W:	PK 50-22-37, RFS LCF 78-0JA, NK RFA 7/8"-50, Andrew LDF5-50A, Eupen EC 5-50
X:	RG-8/X, B9258, B7808A, LMR-240